

Címezhető huroktáplált hangjelző

SAW-6001



Típus

Címezhető huroktáplált hangjelző

Áttekintés

A SAW-6001 címezhető hangjelző eszköz a tűz riasztás helyi jelzésére lett tervezve. A címezhető hangjelző indítható egyedi programozott vezérléssel vagy a hagyományos hangjelzőkkel egy időben (azonos vezérlésre).

Ezeket a hangjelzőket a POLON 4000 és POLON 6000 címezhető érzékelő vonalán lehet csak használni. A központ akti válja őket, amikor minden beprogramozott kritérium teljesül, pl.: tűzjelzés egy egyéni zónán, általános tűz riasztás, stb.

A SAW-6001 hangjelző esetében nincsen lehetőség a riasztási hangüzenet jelzés lejátszására.

Hangszint: 103dB

Kivitel

A piezo hangjelzővel ellátott elektronika egy piros házban van elhelyezve, ami tűzálló anyagból készült. A ház belsejében egy 9V-os akkumulátornak van hely. A hangjelzőt a G-40S-es aljzattal lehet telepíteni, ami ugyanabból az anyagból készült, ami tartozéka a hangjelzőnek. Csavarmentes bekötéssel van ellátva az aljzat a kábelek bekötéséhez. Hat csatlakozó van: két pár "+" és "-" az érzékelő hurokba való bekötéshez (bemenet és kimenet) és kettő az opcionális külső tápellátáshoz.

Típus	tónus, hang, kis áramerősség
Telepítés	beltéri
Változatok	címezhető
Tápfeszültség	9.6VDC - 30.0VDC
Érzékelő vonal működési feszültség	16.5VDC - 24.6VDC
Külső tápellátás működési feszültség	9.6VDC - 30VDC
Áramfelvétel külső tápellátásról	≤ 50µA 24 VDC tápellátás 24 VDC tápellátás
Hangszint	to 103dB
Működési hőmérséklet	-25°C és 55°C között
Ház védettségi osztály	IP 21C
Méretetek	Φ 115x70 mm
Tömeg	200g
Egyéb paraméterek	megf. PN-EN 54-3, elem 6LR61 működési idő riasztáskor - min 3 óra, elem 6LR61 működési idő nyugalmomban - 2 és 5 év között