

SAB-6001

SAB-6001



Az SAB-6001 címezhető hangjelzőt akusztikus és optikai hangjelzésre tervezték. Csak a POLON 6000 és POLON 4000 tűzjelző központok címezhető érzékelő vonalaiban / hurkaiban működhetnek. A megfelelő működéshez az elemhez két tápfeszültség szükséges:

- az érzékelő vonalról
- külső tápegységről.

A szerkezet leírása

A piezoelektromos jelátalakítóval ellátott jelzőkészülék elektronikus áramköröit egy vörös égésgátló anyagból készült házba helyezik. A háznak van helye az akkumulátor behelyezésére és csatlakoztatására. A jelzőkészülék a szintén égésgátló műanyagból készült G-405 aljzattal működik. Az aljzatot a szirénával együtt szállítják. Az aljzatban egy sorkapocs található, csavar nélküli csatlakozókkal a telepítési vezetékek csatlakoztatásához. A sorkapocsnak hat kapcsa van, két pár "+" és "-" jelzéssel rendelkezik az érzékelő vonali bemenetként és kimenetként, valamint két kapocs egy külső tápegység csatlakoztatásához.

Típus	tónus, fény, hang, kis áramerősség
Telepítés	beltéri
Vátozatok	címezhető
Tápfeszültség	(nem címezhető) 9.6VDC - 30VDC
Érzékelő vonal működési feszültség	16.5VDC - 24.6VDC
Külső tápellátás működési feszültség	9.6VDC - 30VDC
Áramfelvétel külső tápellátásról	≤ 170µA 24 VDC tápellátás 24 VDC tápellátás
Tápfelvétel riasztás módban	<
Hangszint	to 103dB
Működési hőmérséklet	-25°C és 55°C között
Ház védettségi osztály	IP 21C
Méret	Ø 115x94 mm
Tömeg	260g
Egyéb paraméterek	megf. PN-EN 54-3,23